

Einlernen einer Fernbedienung

Beim Tausch von Netzteil oder Fernbedienung ist es notwendig, diese zwei Geräte wieder frisch zu „paaren“.

Da es sich um eine Bluetooth Funkverbindung handelt, erfolgt dieses „paaren“ sehr einfach.

Achten Sie darauf, dass das Netzteil ausgeschaltet ist.

Drücken Sie eine beliebige Taste an der Fernbedienung um diese einzuschalten. Die blaue LED Lampe leuchtet nun dauerhaft.

Schalten Sie nun das Netzteil ein und drücken Sie unmittelbar danach die PROG-Taste, halten diese gedrückt und zusätzlich dann noch die PLUS-Taste für mindestens 2,5 Sekunden, bis ein kurzer Piepton ertönt. Sie drücken also gleichzeitig 2 Tasten aber in der angegebenen Reihenfolge! Lassen die Tasten nun los. Innerhalb von ca. 20 Sekunden sollte sich die Fernbedienung und das Netzteil „paaren“. Ist dies erfolgt, beginnt die blaue LED Lampe zu blinken.

Bei Fernbedienungen ohne PROG-Taste nutzen Sie bitte die Taste direkt oberhalb der PLUS-Taste.

Dieser Einlernvorgang kann nur innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Einschalten des Netztes erfolgen.

Sollte dies beim ersten Mal nicht funktionieren, wiederholen Sie den Vorgang (inkl. Netzteil aus- und wieder einschalten) und prüfen Sie, ob evtl. noch andere Bluetooth fähige Geräte in der Nähe sind. Eventuell sollten Sie diese kurz ausschalten.

